

Návod pre obsluhu: Wifi Extender do zásuvky



WiFi extender do zásuvky s LAN portom / WiFi opakovač. Slúži na predĺženie WiFi signálu.

Modul je možné veľmi jednoducho nakonfigurovať pomocou WPS (stlačíte tlačidlo WPS na routery, následne na opakovači a modul sa automaticky spáruje ak je v dosahu), pomocou LAN rozhrania alebo cez WiFi v prehliadači.

Špecifikácie:

Pracovné napätie: 220-240VAC zo siete

WiFi: 2.4 GHz

Funkcia WPS, LAN RJ45 port

Súčasťou balenia je aj 50cm RJ45-RJ45 kábel

WLAN 802.11n / 802.11g / 802.11b

Rýchlosť: 300 Mbps

Pred nastavením zariadenia odporúčame nechať modul aspoň 2-3 minúty zapojené v zástrčke.

Na opakovači sa nachádzajú 4 kontrolky:

ON / OFF – kontrolka svieti ak je zariadenie pripojené do siete

WIFI – kontrolka bliká v prípade vysielania WIFI signálu, svieti v prípade pripojenia sa k routeru

WPS – kontrolka svieti ak je zariadenie v párovacom móde WPS

CPU – kontrolka svieti v prípade vykonávania inštrukcie prijaté cez ADMIN rozhranie

Zapojenie Opakovač (repeater)

Zapojte zariadenie do elektrickej siete v blízkosti routera (v blízkosti zdroja Wi-Fi signálu, ktorý chcete rozšíriť).

Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka WLAN.

Príhlásenie sa

Odpojte sieťový kábel z notebooku alebo počítača, ktorý má prístup na Wi-Fi.

Kliknite na ikonu sieťového pripojenia či Wi-Fi signálu (štandardne vpravo dole na lište)

a pripojte sa k Wi-Fi sieti opakovača začínajúcej na „QN300-xxx“.

Zapnite webový prehliadač a do adresového riadku napíšte "http://192.168.19.1".

Ako užívateľské meno (Username) i/alebo heslo (Password) použite "admin".

Kliknite na Odoslať (Submit).

Nastavenie siete

Po prihlásení sa kliknite na zobrazenej stránke na Opakovač (Repeater). Sprievodca nastavením Vás nasmeruje na existujúcu Wi-Fi sieť, ktorú si prajete rozšíriť.

Ak túto sieť vo výbere nevidíte, kliknite na Obnoviť (Refresh). (Ak tu sieť stále nevidíte, je opakovač zrejme mimo jej dosahu.)

Vyberte sieť, ktorú si prajete rozšíriť, a kliknite na Zvoliť (Apply).

Názov siete (Repeater SSID) bude nastavený na východiskovú hodnotu "Your SSID" – toto je názov WiFi, ktorú chcete rozšíriť

Bezpečnostný kód (Security key) musí byť rovnaký ako bezpečnostný kód Wi-Fi siete, ktorú si prajete rozšíriť (heslo od WiFi).

Kliknite na Zvoliť (Apply).

Počkajte niekoľko sekúnd. Vyhľadajte Vami zadaný názov siete a pripojte sa k nej. Hotovo.

Premiestnenie opakovača

Opakovač vyberte z elektrickej siete.

Zapojte ho zhruba na polceste medzi zdrojom Wi-Fi signálu a miestom, kde potrebujete mať rozšírený signál.

Typ zapojenia – Prístupový bod

Zapojenie

Prepojte router a opakovač priloženým sieťovým káblom.

Zapojte zariadenie do elektrickej siete.

Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka WLAN.

Prihlásenie sa

Odpojte sieťový kábel z notebooku alebo počítača, ktorý má prístup na Wi-Fi.

Kliknite na ikonu sieťového pripojenia či Wi-Fi signálu (štandardne vpravo dole na lište)

a pripojte sa k Wi-Fi sieti opakovača pomenovanej ako "Wifi-repeater" alebo "Wavlink" - záleží na modeli.

Zapnite webový prehliadač a do adresového riadku napíšte "http://192.168.10.1".

Ako užívateľské meno (Username) aj heslo (Password) použite "admin".

Kliknite na Odoslať (Submit).

Nastavenie siete

Po prihlásení sa kliknite na zobrazenej stránke na Prístupový bod (AP).

Vyplňte Názov siete (SSID) a Bezpečnostný kód (Security key), ktorý musí mať najmenej 8 znakov. (Oba údaje si volíte Vy sami.)

Kliknite na Zvoliť (Apply).

Počkajte niekoľko sekúnd. Vyhľadajte Vami zadaný názov siete a pripojte sa k nej. Hotovo.

Je vhodné umiestniť opakovač do miest, kde nie sú zariadenia využívajúce Bluetooth či domáce spotrebiče, ako bezdrôtové pevné linky, mikrovlnné rúry a detské opatrovateľky, aby sa minimalizovalo rušenie signálu.

Resetovanie nastavení

Stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu 10 sekúnd.

Rýchle párovanie WPS

Pre rýchle párovanie pomocou protokolu WPS stlačte tlačidlo WPS na wifi opakovači a v zápätí na routeri, s ktorým chcete opakovač spárovať. Ak všetko prebehne správne, ikonka WIFI sa rozsvieti.

Váš router nemusí podporovať funkciu WPS

Ostatné

Súčasťou balenia je RJ45-RJ45 kábel

Výrobca: Guangzhou Xuzhixuan Trade Co., Ltd, Guangzhou City, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province 50065, Čína

Skladovanie

Skladujte v interiéri pri izbovej teplote mimo dosahu detí. V prípade nesprávnej manipulácie môže dôjsť k poškodeniu zariadenia